

組み立て取り扱い説明書

Assembly instructions

組み立てを始める前に

十分広い場所を確保します。
2人以上で作業するようにしてください。

内容物の確認

天板 / 脚2つ / 配線パネル / マジックテープ
長いネジ x 6本 / 短いネジ x 4本 / 六角レンチ



1 天板の裏側を上にして床に置いてください。その際、天板に傷がつかないように、箱に入っていた梱包材の上で作業するようにしましょう。



2 脚部を固定します。天板裏についている金属のソリどめの上に脚部をひっくり返してのせます。その際、貼ってあるシール (L/R) の矢印が合うように置きます。片側ずつ固定していきましょう。



3 同梱された長いネジを脚部の穴に入れます。ネジ穴の位置が合うように脚の位置をあわせてください。ネジが少し入ったら、同梱された六角レンチで回して入れます。最初はレンチの長い方で3本とも緩めに締めてください。



4 3本ともある程度入ったら、ソリどめと脚部の隙間が無くなるまで締めます。最後はレンチの短い方でしっかり締めます。もう片方の脚部も同じように固定します。



5 配線パネルを固定します。貼ってあるシールの矢印が合うようにします。穴の位置を合わせて短いネジで固定します。先ほどの要領でネジを4本とも緩めに締めから最後にしっかり締めます。



6 2人で机を起こします。破損や怪我の恐れがあるので、必ず2人以上でおこなってください。



7 配線固定用のマジックテープが同梱されています。ハサミでカットして使いやすい長さにして配線を固定してください。